



WSZYSTKIE RYSUNKI SĄ NA
BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE I
UDOSTĘPNIANE NA STRONIE
www.dbgdesigns.pl/wodzisław

ZASILANIE DO
RAMKI W BŁACIE

2.4 GARDEROBA

2.8. POKÓJ GOŚCINNY

2.3 SYPIALNIA

2.10 PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA

2.6 POM. GOSP. + PRALNIA

2.7 KOMUNIKACJA

2.5 ŁAZIENKA

2.1 POKÓJ

2.2 POKÓJ

LEGENDA:

- OPRAWA TYPU TUBA
- OPRAWA WBUDOWANA W SUFIT
- OPRAWA WISZĄCA (OTWORY W SYFITACH PODWIESZONYCH DO LAMP WISZĄCYCH WYKONAĆ DOPIERO PO WYBORZE KONKRETNEJ LAMPY Z UWAGI NA RÓŻNE LOKALIZACJE ZASILANIA)
- OPRAWA WBUDOWANA W SUFIT (SKOS) - ŚWIATŁO SKIEROWANE PROSTOPADLE DO PODŁOGI
- OPRAWA STOJĄCA
- UKRYTA TAŚMA LED
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY. OŚ NA WYS. 130cm, CHYBA, ŻE NA RYSUNKU WSKAZANO INACZEJ
- ŁĄCZNIK PODWÓJNY. OŚ NA WYS. 130cm, CHYBA, ŻE NA RYSUNKU WSKAZANO INACZEJ
- ŁĄCZNIK Z WBUDOWANYM PODŚWIETLENIEM
- GNIAZDO 230V, OŚ NA WYS. 25cm OD WYKOŃCZONEJ PODŁOGI CHYBA, ŻE NA RYSUNKU WSKAZANO INACZEJ
- GNIAZDO RTV I INTERNET, OŚ NA WYS. WG RYSUNKU
- GNIAZDO INTERNET, OŚ NA WYS. WG RYSUNKU
- GNIAZDO USB, OŚ NA WYS. WG RYSUNKU
- CZUJNIK RUCHU
- ZASILANIE DO TAŚMY LED LUB URZĄDZENIA
- STOPIEŃ SZCZELNOŚCI
- PROFIL LED PRZY STOPNICACH NA SCHODACH
- ANEMOSTAT REKUPERACJI

TRANSFORMATOR
UKRYĆ W SZAFCE
PODUMYWALKOWEJ

ZESTAWIENIE TAŚM LED					
SYMBOL	MOC TAŚMY	DŁUG. TAŚMY	MIN MOC ZASILACZA	DŁ. TAŚMY ŁĄCZNIE	KOLOR
16	6W	3,2m	20W	17,85m	RGB
17a	6W	3,45m	25W		
13	6W	4,15m	25W		
9	6W	2,20m	15W		
26	6W	4,85m	30W	9,7m	BIAŁA
24	6W	4,25m	30W		
23	6W	5,45m	35W		

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ PODANE DŁUGOŚCI NA BUDOWIE. SĄ TO DŁUGOŚCI TAŚM SUMARYCZNE - W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH WYMAGAJĄ PODZIELENIA NA ODCINKI. DLATEGO PODANA DŁUGOŚĆ TAŚMY ŁĄCZNIE JEST ORIENTACYJNA.

UWAGA!

- ZALECA SIĘ ZAMÓWIĆ OSPRZĘT BEZ PIKTOGRAMÓW. JEDYNNIE NA ŁĄCZNIKU DO OPRAW S (SCHODY).
- W ŁAZIENKACH I KUCHNI STOSOWAĆ GNIAZDA Z KŁAPKĄ, KŁAPKA ZABEZPIECZY GNIAZDO W KUCHNI PRZED ZABURZENIEM.
- OSWIETLÉNIE NOCNE W ŁAZIENCE MA NA CELU JĘĆ DELIKATNE ROZŚWIETLENIE, PODOBNE W SYPIALNI (ŻEBY NIE BUDZIĆ ŚPIĄCEJ OSOBY).
- ZALECA SIĘ POZOSTAWIĆ DŁUŻSZE KABELE W CELU REGULACJI LOKALIZACJI OPRAW.
- W MIEJSCACH NIEWIDOCZNYCH MOŻNA ZASTOSOWAĆ TAŃSZY OSPRZĘT ELEKTRYCZNY.
- W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ZASTOSOWANO ŁĄCZNIKI SCHODOWE LUB KRZYŻOWE. PRZED WYBÓREM OSPRZĘTU NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY DANY SYSTEM MA ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE. PROJEKT ZAKŁADA MONTAŻ OSPRZĘTU FIRMY KARLIK SERIA DECO.
- WSZYSTKIE WYSOKOŚCI LICZONE SĄ OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI. OŚ ŁĄCZNIKÓW NA WYSOKOŚCI 135cm, A GNIAZD PRZYPODŁOGOWYCH NA WYS. 20cm.
- W RAZIE MONTAŻU KLIMATYZACJI PRZYGOTOWAĆ ZASILANIE 230V NA OSOBNYM BEZPIECZNIKU. ZAMONTOWANA KLIMATYZACJA POWINNA BYĆ ODSUNIĘTA OD SUFITU MIN 15cm JEŻELI JEST MONTOWANA NA ŚCIANIE.
- TRANSFORMATORY DO OSWIETLÉNIA LED ZLOKALIZOWAĆ W SZAFKACH LUB ZA ZASŁONAMI, CHYBA ŻE NA RYSUNKU PODANO INACZEJ.
- TAŚMY LED W ŁAZIENKACH ZASTOSOWAĆ IP65.
- PROJEKT ZAKŁADA OSWIETLÉNIE W KOLORZE BIELI NEUTRALNEJ OK. 4000K.
- W TABELI OBOK PODANO WSTĘPNIE PRZYJĘTE (MINIMALNE) MOCE ZASILACZY DO TAŚM LED. WARTOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z ELEKTRYKIEM.
- PO ZAKOŃCZENIU PRAC ZALECA SIĘ SFOTOGRAFOWANIE POPROWADZONEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ZAPISANIE ZDJĘĆ NA NOŚNIKU PAMIĘCI.
- PRZED MONTAŻEM UNIFONU Z WIDEO-WIZJEREM USTALIĆ Z INWESTOREM MODEL UNIFONU (ANALOGOWY, CYFROWY ITP.).
- ROZMIESZCZENIE OPRAW ZOSTANIE ZWYMIAROWANE PO AKCEPTACJI OFERTY WYKONAWCY.



Opracowanie projektu aranżacji wybranych wnętrz domu jednorodzinne w miejscowości WODZISŁAW ŚLĄSKI			
TYTUŁ OPRAWOWANIA: Parter - schemat lokalizacji oprav oświetleniowych i osprzętu elektrycznego		SKALA: 1:50	FORMAT WYDRUKU:
PROJEKTANT: arch. Daria Biłak		NR RYSUNKU: 2.2	A3